



仕様

| | |
|--------|---------------------------------|
| 入力電源 | AC-100V 50/60Hz 単相2線、単相3線、面用 |
| 出力電源 | AC-100V 20Aまで 3回路 |
| 電源変動 | ±10% |
| 仕様温度範囲 | 5~40度 |
| 適合負荷 | 白熱灯・ダウンランス |
| 手動調光回路 | 3回路位相制御方式 |
| 自動調光回路 | 3回路3相同期型 |
| 音楽調光回路 | 3回路周波数分割同期方式 |
| 自動切替 | 音楽入力レベル同期型 |
| 保護回路 | 溶断ヒューズ交換式 |
| 回路ヒューズ | 20AX3・1AX1 |
| 仕上色 | 鋼板ブラック塗装仕上 |

重量 6.0Kg

| | |
|-------|--|
| 適合ランプ | |
| W・数 | |

| | | | | |
|---------|----|-----|----|----------|
| 第三角法 | 尺度 | 1/5 | 品名 | 調光点滅器 |
| 株式会社 日照 | | | 図番 | NLC-8210 |
| 承認 | 作成 | 写図 | 調査 | |

| | | | |
|----|---------------|-----|-------|
| 13 | 入力端子 | | 3P |
| 12 | 出力端子 | | 6P |
| 11 | 出力ヒューズ | | 20A |
| 10 | 音楽入力端子 | | 3P |
| 9 | | | |
| 8 | 負荷モニターランプ | LED | 赤 |
| 7 | 電源モニターランプ | LED | 赤 |
| 6 | 直・切・調光スイッチ | | |
| 5 | 調光ボリューム | | |
| 4 | 音量コントロールボリューム | | |
| 3 | 音楽感度調整ボリューム | | |
| 2 | 切替スイッチ | | 4ノッチ |
| 1 | 電源スイッチ | | 1P DT |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |